



TV Messgerät für HVA Installateure



- Für gelegentliche HVA Installationen
- LCD Anzeige mit 3 Messkanälen
- Scan-Darstellung zum Betrachten des Frequenzganges
- Akkubetrieb mit Ladegerät
- Sehr klein und leicht
- Einfache 3 – Tastenbedienung
- Schutztasche als Zubehör
- Im Schutzkoffer als Set inkl. Akku, Ladegerät, Messkabel mit 4 Adapter, Schutzkoffer

Technische Daten:

Frequenzbereich:	4 – 2150 MHz
Genauigkeit:	+/- 2 dB
Auflösung:	50 kHz (4 – 950 MHz) / 1 MHz (910 – 2150 MHz)
Messbereich:	35 – 115 dBµV
Speicherplätze:	10 für je 3 Kanäle
HF-Eingang:	F – Buchse 75 Ohm
Masse:	157 x 84 x 30 mm
Gewicht :	ca. 300 g
Stromversorgung:	NiMH Akku, 6V / 630 mAh und Netzteil 12V

Zubehör : Ladegerät, eingebaute Akku

Optionen: Schutztasche, Messkabel mit Adaptern
Im Set inkl. Schutzkoffer, Messkabel, 4 Adapter

www.isatel.ch

ISATEL Electronic AG
Hinterbergstrasse 9
6330 Cham

Tel: 041 - 748 50 50
Fax: 041 - 748 50 55