



TV / SAT / DVB-T Universalmessgerät für analoge und digitale Signale



TV EXPLORER HD



**TV EXPLORER
Prodig 5**

- 5 verschiedene Modelle
- Deutsche Menüführung
- Handliches und robustes Gehäuse mit Gummischutz
- Automatischer Kanalsuchlauf mit der Möglichkeit Kanalpläne zu erstellen
- Messwertspeicher
- Analoge & digitale Messungen an DVB-C, DVB-S(2) und DVB-T
- 4:3 oder 16:9 TFT Display
- Farbiges TFT zur Anzeige des Bildes analoger & digitaler Kanäle
- Anzeige von Pegel, C/N, MER, BER
- Spektrumanalyser mit Auflösung von Kanalbandbreite bis Übertragungsbandbreite
- LNB-Speisung und Steuerung via DiSEqC 1.2
- Zubehör: Li-Ionen Akku und Tragetasche
- Optionaler Tragekoffer
- Common Interface (alle ausser TV Explorer)
- DVB S2 Frontend (alle ausser TV Explorer)
- MPEG Transportstromauszeichnung (TV Explorer HD LE, HD und HD+)
- MPEG 4 Decoder (TV Explorer HD LE, HD und HD+)

	TV EXPLORER HD+	TV EXPLORER HD	TV EXPLORER HD LE	TV EXPLORER SE+	TV EXPLORER
Bildschirmgröße und Bildformat	6.5" (16:9)	6.5" (16:9)	6.5" (16:9)	6.5" (16:9)	5.5" (4:3)
Transfektives Display	✓	✓	✓	✓	
DVB-T2 HD Terrestrial	✓	optional	optional		
DVB-S2 HD Satellit	✓	✓	✓	✓	
DVB-T (terrestrial), DVB-S (Satellit), DVB-C (Kabel) & Analog-TV	✓	✓	✓	✓	✓
Konstellationsdiagramm	✓	✓	✓	✓	
Messung der MER nach Träger (DVB-T)	✓	✓	✓	✓	
Merogramm und Spektrogramm	✓	✓	✓	✓	
AUTO ID (automatische Identifikation) und EXPLORER Funktion	✓	✓	✓	✓	✓
Spektrumanalyser	5 oder 10 dB/DIV	5 oder 10 dB/DIV	5 oder 10 dB/DIV	5 oder 10 dB/DIV	10 dB/DIV
Autom. Referenzpegel im Spektrumanalyser-Betrieb	✓	✓	✓	✓	
Messprotokolle und automatische Internet-Updates	✓	✓	✓	✓	✓
Echo-Erkennung	✓	✓	✓	✓	
Dynamische Echo-Auswertung	✓	✓	✓	✓	
Sat-ZF Test	✓	✓	✓	✓	✓
Kabel-TV: Rückkanal (5 MHz)	✓	✓	✓	✓	
Kabel-TV: 1 GHz	✓	✓	✓	✓	
CA-Modul für verschlüsselte Kanäle (Common Interface)	✓	✓	✓	✓	
Videostream-Aufzeichnung und Wiedergabe	✓	✓	✓	✓	
Spektrum / Konstellation / Bildschirmfotos speichern (Screenshots)	✓	✓	✓	✓	
Dolby Digital Plus Decoder	✓	optional	optional		
MPEG-4 Decoder H.264	✓	✓	✓		
ASI-TS Eingang/Ausgang	✓	✓	✓		
HDMI Schnittstelle	✓	✓	✓		
Echtzeituhr	✓	✓	✓		
Schnittstelle	USB on-the-go	USB on-the-go	USB on-the-go	USB	seriell
NetUpdate 3 Software	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos
Profi-Tragetasche	im Lieferumfang	im Lieferumfang	im Lieferumfang	im Lieferumfang	optional

www.isatel.ch

ISATEL Electronic AG
Hinterbergstrasse 9
6330 Cham

Tel: 041 - 748 50 50
Fax: 041 - 748 50 55