

SecuriTEST™ PRO – Tester für CCTV-Überwachungskameras



Die Highlights des SecuriTEST PRO:

- Videopegel- und Synchronisationstest
- Audiosignaltest
- Lithium-Polymer-Batterie
- Analyse von PTZ-Protokollen
- inkl. Tragetasche

- 7 unverzichtbare CCTV-Werkzeuge kombiniert in einem Gerät:
CCTV-Videotester, PTZ-Kamera-Steuerung, Digitales Multimeter, UTP-Kabeltester, Video-Testbild-Generator, PTZ-Protokoll-Analysator und Kameraprogrammierung
- Sparen Sie Zeit und Geld
Kameras im Alleingang prüfen, programmieren, ausrichten, und fokussieren. Sparen Sie sich die Wege zum Kontrollzentrum zur Funktionsprüfung einzelner Kameras.
- Kompaktes Design
Die wichtigsten CCTV-Prüfgeräte kompakt in einem leichten, komfortabel transportierbaren Tester. Scharfer, heller 6,3cm Farb-LCD-Bildschirm mit Anzeige der PTZ-Steuerung/ Diagnose und Multimeter-Ergebnisse.
- PTZ-Protokoll-Analyse
Kompatibel zu mehr als 20 PTZ-Protokollen, um Kameras vor Ort zu prüfen und zu programmieren. Dekodiert und identifiziert die Ausgabe der PTZ-Konsole zur Unterstützung bei der Fehlersuche.

SecuriTEST PRO ist das vielseitigste Installations- und Fehlersuchgerät für CCTV-Profis.

Für die Prüfung von analogen Überwachungskameras wird eine Vielzahl an Prüfgeräten benötigt. SecuriTEST PRO kombiniert die wichtigsten Werkzeuge in einem leicht zu transportierenden Tester. Alle erforderlichen Leitungsanschlüsse (Video/ Kommunikation/Elektrik) werden im SecuriTEST PRO zusammengefasst. Somit wird die Notwendigkeit mit mehreren Geräten auf einer Leiter zu jonglieren überflüssig, und der Tester trägt zu erhöhter Sicherheit und Produktivität bei.



PTZ-Steuerung:

Adressierung von bis zu 255 Kameras, Unterstützung von mehr als 20 Protokollen, 4 Baudraten mit wechselbarer RS422/488-Kommunikation

SecuriTEST™ PRO – Tester für CCTV-Überwachungskameras

SecuriTEST PRO ist mit allen Schlüsselfunktionen zur Prüfung und Einstellung von CCTV-Überwachungskameras ausgestattet. Der Tester bietet Farbbildschirm, PTZ-Steuerung mit Programmierfunktion, Digitale Multimeter und UTP-Kabeltest-Funktionen. Des Weiteren umfasst das Funktionsspektrum die Prüfung von Video- und Synchronisationspegel sowie die Prüfung der Audio-Signalstärke. Zum Lieferumfang gehören ein leistungsstarker Lithium-Polymer-Akku sowie eine Tragetasche.


SecuriTEST PRO bietet alle Funktionen und Ausstattungen, welche CCTV-Techniker benötigen, um analoge Sicherheits-Kamerasysteme zu prüfen und warten.



SecuriTEST PRO – Merkmale		
6,3 cm Farbbildschirm	Echtzeit-PTZ-Protokoll-Analyse	Testbild-Generierung
PTZ-Steuerung	PTZ-Kamera-Programmierung	Digitales Multimeter
Video-Ein- & Ausgänge	RS-422/RS-485 Ein- & Ausgang	inkl. Tragetasche
Unterstützte Protokolle: Pelco C, Pelco P (Spectra), Panasonic (WV-CS850), Samsung Techwin (SPD-2500), Samsung Electric (SCC-643), Honeywell Korea (ScanDome II, HSDN-251N), Hitron (Fastrak II), Kalatel ASCII (KTD-312), Sungjin (SJ100, SJ1000), Wonwoo Supermacy (DS-Serie, WSJ-Serie), Wonwoo (DRX-Protokoll, gleich zu D-max-Protokoll), American Dynamics (AD RS-422), Oriental Electronic (ORX-1000), Dongwong (DV-SP360D – D-max, DV-255RXC – D-max), Dynacolor (DYC), Toshiba (SJ-1000), Hitachi (SJ-100), Kalatel DIGI, VCLTP		
Video- und Synchronisationspegelprüfung: PAL: 200-1200mV Videopegel, 200-320mV Synchronisationspegel / NTSC: 30-42 IRE Synchronisationspegel, 30-150 IRE Videopegel		

SecuriTEST PRO – Spezifikationen		
Elektronik: Versorgungsspannung: 12V, Gleichstrom +/- 10%, 1A	Video: Signalformat: PAL und NTSC / Videopegel: 1 Vpp, 140 IRE	
PTZ-Steuerung: Baudraten: 2400 – 38400 bps Datenkommunikation: RS-422 oder RS-485	UTP-Kabeltest: Erkennung von geraden/gekreuzten Kabeln, offenen Anschlüssen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen	
Multimeter: Gleich-/Wechselspannungsbereiche: 0 – 400V automatisch; 0,1 mV Auflösung, manuell wählbar / Gleich-/Wechselstrombereiche: 4mA, 400mA, 10A, manuell wählbar / Widerstand: 40, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M Ohm, manuell wählbar / Durchgang: Ton wählbar / IEC-Sicherheitseinstufung: Cat I		
Sicherung: 400mA-Eingang: 250V, 800mA / 10A-Eingang: Ungesichert	Batterie: Lithium Polymer-Akku, wiederaufladbar	
Abmessungen: 16,9 x 9,3 x 4,1 cm (L x B x H)	Gewicht mit Batterien: 371 g	Batterietyp: 1St. 3,7V LiPo, 2000mAh
Ladezyklen bei 80% Kapazität: > 300	Ladezeit: 3,5 Std.	Betriebszeit: 5,5 Std.
Garantie: 1 Jahr		

SecuriTEST PRO - Bildschirmanzeigen




PTZ-Protokoll-Analysator kann zur Fehlersuche zwischen Steuerung und Kamera eingeschleift werden.



Verdrahtungsprüfung an UTP-Leitungen mit grafischer Ergebnisanzeige



Voll-funktionales Digital-Multimeter mit Anzeige der Testergebnisse, Gleich-/Wechselspannung, Gleich-/Wechselstrom, Widerstand und Durchgang, automatische und manuelle Bereichswahl.



Zugriff auf alle kamerainternen Menüs zur einfachen Programmierung.

SecuriTEST PRO Lieferumfang

- SecuriTEST PRO-Tester
- 1 St. Lithium-Polymer-Akkupack
- 1 Netzteil/Ladeadapter (110 – 240V Eingang)
- 12V Auto-Ladenetzteil
- 1,2m BNC-Video-kabel
- DMM-Prüfleitungen
- UTP-Kabelabschluss
- Umhängeband
- Tragetasche

BESCHREIBUNG	Bestellnr.
SecuriTEST™ PRO – Tester für CCTV-Überwachungskameras	33-892

IDEAL INDUSTRIES, INC. Becker Place, Sycamore, IL 60178, USA / +1-815-895-5181 * 800-435-0705 in USA

IDEAL INDUSTRIES (U.K.) Ltd., Unit 3, Europa Court, Europa Boulevard, Westbrook, Warrington, Cheshire, WA5 7TN, U. K. / +44-(0)1925-444446
Ideal_UK@idealindustries.com

IDEAL INDUSTRIES GmbH, Gutenbergstr. 10, D-85737 Ismaning, Germany
+49-(0)89-996860 * Ideal_Germany@idealindustries.com

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

www.idealindustries.de